

80mm
55mm

Обзор

Сенсорная панель

LED

Разъем Type-C

Разъем Micro-USB

TYPE-C разъем

Соприжение

Первое сопряжение:
Выньте оба наушника из зарядного кейса, чтобы включить их. На Вашем мобильном устройстве выделите пункт «Доступны новые устройства» и выберите «QCY T12».

Смена сопряженного устройства:
1. Отключите функцию Bluetooth на смартфоне А. Наушники автоматически отключат сопряжение и перейдут в режим поиска.
2. Выполните поиск доступных подключений на смартфоне В и выберите «QCY T12».
Примечание: сопряжение с несколькими устройствами недоступно. Наушники автоматически соединятся с телефоном В после следующего включения.

Сброс настроек

При наличии сбоя сопряжения с устройством выполните сброс для возврата к заводским:
1. В меню Bluetooth Вашего смартфона выберите «QCY T12» и нажмите «Забить устройство» или «Забыть».
2. Вставьте наушники в зарядный кейс, нажмите и удерживайте сенсорную панель в течение 15 секунд, пока красные индикаторы не проморгает красные и белые три раза.
3. Достать из кейса и кейса. После этого они автоматически выключат сопряжение друг с другом.

Регулировка положения

1. Вставьте наушник и отрегулируйте положение в ухе для более удобного использования.
2. Направьте микрофон ко рту для лучшей передачи голоса.

Режим моногарнитуры

1. Нажмите и удерживайте сенсорную панель одного из наушников в течение 2 секунд, чтобы включить их. Через 5 секунд устройство будет сопряжено с сопряженным с телефоном (индикатор будет мигать белым).
2. В меню Bluetooth Вашего смартфона выберите «QCY T12».

Зарядка наушников
Поставьте наушники в зарядный кейс и закройте крышку. Световой индикатор будет гореть постоянным красным в течение 1 минуты после завершения зарядки.

Зарядка кейса
Во время зарядки световой индикатор горит постоянным красным в течение 1 минуты после завершения зарядки.

Технические характеристики

Модель: H2006
Версия Bluetooth: 5.1
Радиус беспроводной связи: до 10 м (без препятствий).
Время работы в режиме воспроизведения: до 4 ч.
Время работы в режиме разговора: до 3,5 ч.
Прочие: Bluetooth: HSP/HFP/A2DP/LBC/SPP
Емкость аккумулятора кейса: 380 мАч.
Емкость аккумулятора наушников: 40 мАч.
Время зарядки: 2 ч.
Параметры кейса: 58 x 38 мм.

330mm

Функции устройства

Функция	Текущее состояние	Описание	Иконка	Звук
Включение	Устройство не в кейсе	Удерживайте сенсорную панель 1,5 секунды	Мигает белым	Звучный сигнал
Выключение	Устройство в кейсе	Выньте оба наушника из кейса, чтобы включить	Горит красным	—
Оптимизация звука	Включен вызов (режим разговора)	Нажмите и удерживайте сенсорную панель 5 секунд	Горит красным 2 секунды	Звучный сигнал
Сброс заводских настроек	Выключен вызов	Нажмите и удерживайте сенсорную панель 15 секунд	—	Звучный сигнал
Голосовой поиск/устройство сопряжено	Устройство сопряжено	Нажмите трижды на сенсорную панель	—	Звучный сигнал
Воспроизведение/режим воспроизведения	Режим воспроизведения	Нажмите дважды на сенсорную панель	—	—
Параметры трека	Режим воспроизведения	Нажмите трижды на сенсорную панель, чтобы переключиться на следующий/предыдущий трек соответственно	—	—
Режим работы наушников/сменительный наушник	Устройство сопряжено	Нажмите трижды на сенсорную панель, чтобы войти в режим или выйти из него	—	Звучный сигнал

Гарантийные обязательства

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также исправит дефекты в соответствии с Службой. Гарантийный срок исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется на все детали. Гарантийное обслуживание будет предоставлено только в случае, если изделие вышло из строя не по вине потребителя.

В течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя, Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 12 месяцев.
Срок эксплуатации: 12 месяцев.

Актальный список сервисных центров по адресу: <https://www.dps-shop.ru/techsupport/>

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортной), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или настройки функций.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в защищенном от влаги и пыли месте при температуре воздуха от 5 °C до 40 °C и относительной влажности воздуха не более 80%. Влажность не должна быть критически высокой (пары кислот, щелочей, выхлопные газы).
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, обрабатывайте его с осторожностью (мыло, крем, парфюм, аэрозоль и т.д.).
- Реализуйте устройство только в соответствии с инструкцией.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычными бытовыми отходами. Вместо этого оно поддается сжиганию и утилизации в соответствии с требованиями законодательства. Выберите место для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральными или местными законодательными актами. Обеспечьте правильную утилизацию данного продукта, вы можете найти больше информации на ресурсах и платформах: утиль для окружающей среды и здоровья людей, который доступен в структуре: www.ecoportal.org/. Более подробную информацию о правилах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятиях по вывозу бытовых отходов.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Дополнительная информация

Исполнитель: Дугуань Хань Электроникс Ко., Лтд.
Производитель: Дунчжоу Сюэ Дунчжоу пром. Гупиньшань, Китай.
Сеть: Сеть 4G LTE.

Импортер / уполномоченное изготовительное лицо: ООО «Алмас», 690006, Россия, Приморский край г. Владивосток, пр.проспект 100 летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

Возраст соответствует требованиям технического регламента Евразийского экономического союза ТР ТС 032/2016.

«Об» обозначения применяются для указания местонахождения и идентификации в различных документах.

Внешний вид, название и его соответствие могут подвергнуться изменению без предварительного уведомления для улучшения качества.

Дата изготовления указана на упаковке.

Советы по использованию устройства

- Перед работой с устройством внимательно прочитайте данное руководство пользователя.
- Перед первым использованием полностью зарядите гарнитуру.
- Если Вы не используете устройство в течение 2 недель, периодически заряжайте его.
- Используйте зарядное устройство, изготовленное квалифицированным производителем.
- Если устройство не отобразится в списке доступных, выполните процесс сопряжения заново, выключив его режим сопряжения, если гарантия вышла из режима сопряжения, ошибки на телефоне/компьютере, перезагрузите его/ее.

Меры предосторожности

- Не разбирайте и не вносите изменения в конструкцию устройства.
- Не используйте устройство при экстремальных температурах (ниже 0 °C или выше 45 °C).
- Не прикасайтесь индикатору на глазу детей и животных.
- Не используйте устройство во время грозы во избежание поражения электрическим током.
- Не используйте агрессивные моющие средства или химикаты для чистки устройства.
- Считайте за то, что устройство оставалось сухим.
- Во избежание повреждения сразу используйте гарнитуру на безопасных уровнях громкости.